

InfoID:36498



Farbcodes ALPHA-Wire

■ Tabelle A

Aderpaar No.	Farbe 1. Ader	Farbe 2. Ader
1	schwarz	rot
2	schwarz	weiss
3	schwarz	grün
4	schwarz	blau
5	schwarz	braun
6	schwarz	gelb
7	schwarz	orange
8	rot	grün
9	rot	weiss
10	rot	blau
11	rot	gelb
12	rot	braun
13	rot	orange
14	grün	blau
15	grün	weiss
16	grün	braun
17	grün	orange
18	grün	gelb
19	weiss	blau
20	weiss	braun
21	weiss	orange
22	weiss	gelb
23	blau	braun
24	blau	orange
25	blau	gelb
26	braun	orange

■ Tabelle B

Aderpaar No.	Farbe 1. Ader	Farbe 2. Ader
1	weiss	schwarz
2	weiss	braun
3	weiss	rot
4	weiss	orange
5	weiss	gelb
6	weiss	grün
7	weiss	blau
8	weiss	violett
9	weiss	grau
10	schwarz	braun
11	schwarz	rot
12	schwarz	orange
13	schwarz	gelb
14	schwarz	grün
15	schwarz	blau
16	schwarz	violett
17	schwarz	grau
18	braun	rot
19	braun	orange
20	braun	gelb
21	braun	grün
22	braun	blau
23	braun	violett
24	braun	grau
25	rot	orange
26	rot	gelb

■ Tabelle C

Aderpaar No.	Farbe 1. Ader	Farbe 2. Ader
1	blau	weiss
2	orange	weiss
3	grün	weiss
4	braun	weiss
5	schiefergrau	weiss
6	blau/weiss	weiss
7	blau/orange	weiss
8	blau/grün	weiss
9	blau/braun	weiss
10	blau/schiefergrau	weiss
11	orange/weiss	weiss
12	orange/grün	weiss
13	orange/braun	weiss
14	orange/schiefergrau	weiss
15	grün/weiss	weiss
16	grün/braun	weiss
17	grün/schiefergrau	weiss
18	braun/weiss	weiss
19	braun/schiefergrau	weiss
20	schiefergrau/weiss	weiss
21	blau	rot
22	orange	rot
23	grün	rot
24	braun	rot
25	schiefergrau	rot
26	blau/weiss	rot
27	blau/orange	rot
28	blau/grün	rot
29	blau/braun	rot
30	blau/schiefergrau	rot
31	orange/weiss	rot

Aderpaar No.	Farbe 1. Ader	Farbe 2. Ader
32	orange/grün	rot
33	orange/braun	rot
34	orange/schiefergrau	rot
35	grün/weiss	rot
36	grün/braun	rot
37	grün/schiefergrau	rot
38	braun/weiss	rot
39	braun/schiefergrau	rot
40	schiefergrau/weiss	rot
41	blau	schwarz
42	orange	schwarz
43	grün	schwarz
44	braun	schwarz
45	schiefergrau	schwarz
46	blau/weiss	schwarz
47	blau/orange	schwarz
48	blau/grün	schwarz
49	blau/braun	schwarz
50	blau/schiefergrau	schwarz
51	orange/weiss	schwarz

■ Tabelle D

Ader No.	Basisfarbe
1	schwarz
2	rot
3	weiss
4	grün
5	orange
6	blau

■ Tabelle E

Aderpaar No.	Basisfarbe	1. Streifen	2. Streifen
1	schwarz	-	-
2	braun	-	-
3	rot	-	-
4	orange	-	-
5	gelb	-	-
6	grün	-	-
7	blau	-	-
8	violett	-	-
9	grau	-	-
10	weiss	-	-
11	weiss	schwarz	-
12	weiss	braun	-
13	weiss	rot	-
14	weiss	orange	-
15	weiss	gelb	-
16	weiss	grün	-
17	weiss	blau	-
18	weiss	violett	-
19	weiss	grau	-
20	weiss	schwarz	braun
21	weiss	schwarz	rot
22	weiss	schwarz	orange
23	weiss	schwarz	gelb
24	weiss	schwarz	grün
25	weiss	schwarz	blau

■ Tabelle K

Aderpaar No.	Farbe 1. Ader	Farbe 2. Ader
1	schwarz	rot
2	schwarz	weiss
3	schwarz	grün
4	schwarz	blau
5	schwarz	gelb
6	schwarz	braun
7	schwarz	orange
8	rot	weiss
9	rot	grün
10	rot	blau
11	rot	gelb
12		braun
13	rot	orange
14	grün	weiss
15	grün	blau
16	grün	gelb
17	grün	braun
18	grün	orange
19	weiss	blau
20	weiss	gelb
21	weiss	braun
22	weiss	orange
23	blau	gelb
24	blau	braun
25	blau	orange

■ Tabelle M

Aderpaar No.	Farbe 1. Ader	Farbe 2. Ader
1	blau/weiss	weiss/blau
2	orange/weiss	weiss/orange
3	grün/weiss	weiss/grün
4	braun/weiss	weiss/braun
5	schiefergrau/weiss	weiss/schiefergrau

1612 Datenübertragungskabel

Aderpaar No.	Farbe 1. Ader	Farbe 2. Ader
6	blau/rot	rot/blau
7	orange/rot	rot/orange
8	grün/rot	rot/grün
9	braun/rot	rot/braun
10	schiefgrau/rot	rot/schiefgrau
11	blau/schwarz	schwarz/blau
12	orange/schwarz	schwarz/orange
13	grün/schwarz	schwarz/grün
14	braun/schwarz	schwarz/braun
15	schiefgrau/schwarz	schwarz/schiefgrau
16	blau/gelb	gelb/blau
17	orange/gelb	gelb/orange
18	grün/gelb	gelb/grün
19	braun/gelb	gelb/braun
20	schiefgrau/gelb	gelb/schiefgrau
21	blau/violett	violett/blau
22	orange/violett	violett/orange
23	grün/violett	violett/grün
24	braun/violett	violett/braun
25	schiefgrau/violett	violett/schiefgrau

■ Tabelle N

Aderpaar No.	Farbe 1. Ader
1	schwarz
2	weiss
3	rot
4	grün
5	braun
6	blau
7	orange
8	gelb
9	rosa
10	grau



Codes des couleurs ALPHA-Wire

■ Tableaux A

Paire de conducteurs No.	Couleur 1er conducteur	Couleur 2ème conducteur
1	noir	rouge
2	noir	blanc
3	noir	vert
4	noir	bleu
5	noir	brun
6	noir	jaune
7	noir	orange
8	rouge	vert
9	rouge	blanc
10	rouge	bleu
11	rouge	jaune
12	rouge	brun
13	rouge	orange
14	vert	bleu
15	vert	blanc
16	vert	brun
17	vert	orange
18	vert	jaune
19	blanc	bleu
20	blanc	brun
21	blanc	orange
22	blanc	jaune
23	bleu	brun
24	bleu	orange
25	bleu	jaune
26	brun	orange

■ Tableaux B

Paire de conducteurs No.	Couleur 1er conducteur	Couleur 2ème conducteur
1	blanc	blanc
2	blanc	brun
3	blanc	rouge
4	blanc	orange
5	blanc	jaune
6	blanc	vert
7	blanc	bleu
8	blanc	violet
9	blanc	gris
10	noir	brun
11	noir	rouge
12	noir	orange
13	noir	jaune
14	noir	vert
15	noir	bleu
16	noir	violet
17	noir	gris
18	brun	rouge
19	brun	orange
20	brun	jaune
21	brun	vert
22	brun	bleu
23	brun	violet
24	brun	gris
25	rouge	orange
26	rouge	jaune

■ Tableaux C

Paire de conducteurs No.	Couleur 1er conducteur	Couleur 2ème conducteur
1	bleu	blanc
2	orange	blanc
3	vert	blanc
4	brun	blanc
5	gris ardoise	blanc
6	bleu/blanc	blanc
7	bleu/orange	blanc
8	bleu/vert	blanc
9	bleu/brun	blanc
10	bleu/gris ardoise	blanc
11	orange/blanc	blanc
12	orange/vert	blanc
13	orange/brun	blanc
14	orange/gris ardoise	blanc
15	vert/blanc	blanc
16	vert/brun	blanc
17	vert/gris ardoise	blanc
18	brun/blanc	blanc
19	brun/gris ardoise	blanc
20	gris ardoise/blanc	blanc
21	bleu	rouge
22	orange	rouge
23	vert	rouge
24	brun	rouge
25	gris ardoise	rouge
26	bleu/blanc	rouge
27	bleu/orange	rouge
28	bleu/vert	rouge
29	bleu/brun	rouge
30	bleu/gris ardoise	rouge
31	orange/blanc	rouge

Paire de conducteurs No.	Couleur 1er conducteur	Couleur 2ème conducteur
32	orange/vert	rouge
33	orange/brun	rouge
34	orange/gris ardoise	rouge
35	vert/blanc	rouge
36	vert/brun	rouge
37	vert/gris ardoise	rouge
38	brun/blanc	rouge
39	brun/gris ardoise	rouge
40	gris ardoise/blanc	rouge
41	bleu	noir
42	orange	noir
43	vert	noir
44	brun	noir
45	gris ardoise	noir
46	bleu/blanc	noir
47	bleu/orange	noir
48	bleu/vert	noir
49	bleu/brun	noir
50	bleu/gris ardoise	noir
51	orange/blanc	noir

■ Tableaux D

Conducteurs No.	Couleur de base
1	noir
2	rouge
3	blanc
4	vert
5	orange
6	bleu

■ Tableaux E

Paire de conducteurs No.	Couleur de base	1ère bande	2ème bande
1	noir	-	-
2	brun	-	-
3	rouge	-	-
4	orange	-	-
5	jaune	-	-
6	vert	-	-
7	bleu	-	-
8	violet	-	-
9	gris	-	-
10	blanc	-	-
11	blanc	noir	-
12	blanc	brun	-
13	blanc	rouge	-
14	blanc	orange	-
15	blanc	jaune	-
16	blanc	vert	-
17	blanc	bleu	-
18	blanc	violet	-
19	blanc	gris	-
20	blanc	noir	brun
21	blanc	noir	rouge
22	blanc	noir	orange
23	blanc	noir	jaune
24	blanc	noir	vert
25	blanc	noir	bleu

■ Tableaux K

Paire de conducteurs No.	Couleur 1er conducteur	Couleur 2ème conducteur
1	noir	rouge
2	noir	blanc
3	noir	vert
4	noir	bleu
5	noir	jaune
6	noir	brun
7	noir	orange
8	rouge	blanc
9	rouge	vert
10	rouge	bleu
11	rouge	jaune
12		brun
13	rouge	orange
14	vert	blanc
15	vert	bleu
16	vert	jaune
17	vert	brun
18	vert	orange
19	blanc	bleu
20	blanc	jaune
21	blanc	brun
22	blanc	orange
23	bleu	jaune
24	bleu	brun
25	bleu	orange

■ Tableaux M

Paire de conducteurs No.	Couleur 1er conducteur	Couleur 2ème conducteur
1	bleu/blanc	blanc/bleu
2	orange/blanc	blanc/orange
3	vert/blanc	blanc/vert
4	brun/blanc	blanc/brun

Paire de conducteurs No.	Couleur 1er conducteur	Couleur 2ème conducteur
5	gris ardoise/blanc	blanc/gris ardoise
6	bleu/rouge	rouge/bleu
7	orange/rouge	rouge/orange
8	vert/rouge	rouge/vert
9	brun/rouge	rouge/brun
10	gris ardoise/rouge	rouge/gris ardoise
11	bleu/noir	noir/bleu
12	orange/noir	noir/orange
13	vert/noir	noir/vert
14	brun/noir	noir/brun
15	gris ardoise/noir	noir/gris ardoise
16	bleu/jaune	jaune/bleu
17	orange/jaune	jaune/orange
18	vert/jaune	jaune/vert
19	brun/jaune	jaune/brun
20	gris ardoise/jaune	jaune/gris ardoise
21	bleu/violet	violet/bleu
22	orange/violet	violet/orange
23	vert/violet	violet/vert
24	brun/violet	violet/brun
25	gris ardoise/violet	violet/gris ardoise

■ Tableaux N

Paire de conducteurs No.	Couleur 1er conducteur
1	noir
2	blanc
3	rouge
4	vert
5	brun
6	bleu
7	orange
8	jaune
9	rose
10	gris